

Sensor Scan Mano LOOP con cable 1,5m



Sensor IR que se adapta fácilmente a cualquier tira led DC12/24V. Apaga y enciende al pasar la mano por delante del sensor. Posición ajustable en 90º



ESPECIFICACIONES

CRI	85
Número de leds	39
Alimentación	
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Otros	Pantalla protectora
Sensores	tactil,mano

Referencia

LD1011561

Dimensiones del producto

24x80x10,8mm

Dimensiones del packaging

3x8x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Sensor IR que se instala fácilmente a cualquier tira led DC12/24V

- Apaga y enciende al pasar la mano por delante del sensor (3-5cm)

- Posición ajustable en 90º

- Incorpora un led azul para una mejor localización.

- Incluye conector DC hembra para conectar una fuente de alimentación y alimentar la barra led.

- Potencia admisible: DC12V/5A/60W - DC24V/5A/120W

- Incluye cable de 1,5 metros de longitud.

Ideal para iluminación en armarios, librerías, vitrinas, estanterías, escaleras, etc.

Ficha técnica

Sensor Scan Mano LOOP con cable 1,5m

LEDBOX®

Ficha técnica

Sensor Scan Mano LOOP con cable 1,5m

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.