Downlight LUXON Chip Led CREE + Driver Regulable Triac, 12W

Luminaria enpotrable de la más alta calidadpara los proyectos más exigentes. Downlight con Chip Led CREE y driver Regulable Triac que garantiza la máxima calidad.

ESPECIFICACIONES

Potencia	**12W**
Flujo luminoso	**1020lm, 1100lm, 1200lm**
Ángulo de apertura	**45º**
Temperatura de color	**3000K, 4000K, 5000K**
CRI	**85**
Número de leds	**1 COB**
Alimentación	**AC220V**
Tensión de funcionamiento	**AC100-240V**
Chip	**CREE COB**
Forma y corte	**Circular 80mm**
Movilidad	**Basculante**
Interior-exterior	**Interior**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase I**
Otros	**Regulable, Reflector de aluminio**
Tipo de regulación	**TRIAC**

Dimensiones del producto
111x111x86mm

Dimensiones del packaging
12x12x10cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido Regulable	3000K	1020lm
Blanco neutro Regulable	4000K	1100lm
Blanco frío Regulable	5000K	1200lm

DETALLES

Las luminarias empotrables **LUXON CREE** están fabricadas con el más alto standar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Construidos en aluminio de alta calidad, con un acabado blanco ideal para cualquier ambiente. Incluyen un gran disipador de aluminio para alargar la vida de la lámpara led y un driver led de gran calidad que no está integrado en el interior de la luminaria com que facilita su reemplazo y aumenta la vida útil de la luminaria al trabajar a menor temperatura. La instalación es sumamente sencilla, conectar y listo.

Utiliza **LED COB CREE** que proporciona una máxima luminosidad y garantía de calidad.Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, estas luminarias led son ideales para iluminar escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, vitrinas, etc. El sustituto ideal de los tradicionales halógenos, con una eficiencia energética del 90%

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.