# DMX Master Touch Screen Control

Controlador DMX Master con pantalla táctil con software incorporado para el control y configuración de dispositivos DMX.

DC12V | 0.7A | IP20

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Alimentación | **DC12V** |
| Entrada | **señal DALI** |
| Salida | **señal DALI** |
| Amperios (mA) | **700mA** |
| Interior-exterior | **Interior** |
| Protección IP | **IP20** |
| Marca | **Sunricher** |
| Sistemas de control | **DALI,DMX** |
| Sensores | **tactil** |

**Referencia**
LD1051405

**Dimensiones del producto**
28x210x127mm

**Dimensiones del packaging**
7x25x17cm

**Certificados**
CE
ROHS
ECORAEE

## DETALLES

Controlador DMX Master con pantalla táctil y 36 canales de salida. Con el software preinstalado se pueden definir fácilmente todos los ajustes de los dispositivos conectados y programar una gran variedad de efectos de control de iluminación.

Adecuado para el control de iluminación según las normas DMX de grandes instalaciones.

El controlador dispone de una pantalla táctil de gran tamaño para acceder fácilmente a la configuración de todos los dispositivos.

**Especificaciones técnicas:**

- Pantalla táctil de 7 pulgadas, 800x600px
- Salida: 36 canal DMX
- Consumo de energía estático: 10W

- Temperatura de trabajo: -20 ~ + 45 ℃
- Tensión de alimentación: DC12V-1A
- Dimensión exterior: 210x127x28mm
- Tamaño del embalaje: 250x170x70mm
- Peso neto: 720 gramos
- Peso bruto: 815 g

**Requiere alimentación DC12V-1A**

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Instalación

## GALERIA

1
device
group
scence
time
setting
Device List
2
Add
List
Device.0
Device.1
Device.2
Device.3
Device.4
Device.5
Device.6
Device.7
Device.8
Device.9
Device.10
Device.11
Device.12
Device.13
Device.14
Device.15
Device Name
Device.2
3
0
0
0
LEDBOX

## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.