

Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

LED BOX®



Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

Proyector led de alta luminosidad con batería de litio recargable y soporte. Incorpora panel solar para su carga en su parte posterior. Proporciona una luz blanca potente, además dispone de opción de flash rojo y azul para señalización. Iluminación eficaz en cualquier situación.



ESPECIFICACIONES

Potencia	100W
Flujo luminoso	3000lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	6000K
Alimentación	AC220V
Chip	Epistar COB
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Batería recargable, Recarga solar, Reflector de aluminio
Temp. de trabajo	-40°C - + 55°C

Referencia

LD1020621

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

225x245x295mm

Dimensiones del packaging

21x21x24cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

LED BOX®

Proyector Led portátil alimentado con una batería de litio de 3.2V-12000mAH que se puede cargar directamente en un enchufe estándar de 220V o a través de su panel solar incorporado en su parte posterior. Incluye cargador, y soporte para un fácil transporte.

Dispone de chip led de color blanco frío 6000K, rojo y azul. Ofrece luz blanca o ráfagas de emergencia de color rojo+azul para señalización de obras, o cualquier otra situación.

Autonomía: de 8 a 36 horas. Se puede cargar con un transformador incluido o con luz solar a través del Panel Solar situado en la parte trasera del foco. **El estado de carga se representa mediante luces de color situadas en el lateral del proyector.**

Permite regular la intensidad de la luz. Además posee dos modos de encendido, automático y manual.

Incluye:

- Función Power Bank, para convertir el Proyector Solar en una batería externa para teléfono Móvil.

- Cable USB para cargar el Foco y Dispositivos Móviles.

De gran utilidad para equipos de emergencia como bomberos, cruz roja, instaladores electricistas o cualquier reparación u obra en el que no se tenga acceso al suministro eléctrico.

Multifunción:

1 pulsación: 100% de intensidad

2 pulsaciones: 50% de intensidad

3 pulsaciones: emergencia de color rojo+azul para señalización

Importante: No debe encenderse el proyector cuando está cargando la batería. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado del mismo.

Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

LEDBOX[®]

Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.